

Dictionnaire paramètre MonoOvisir OSC

| Onglet | Nom de variable | Valeurs | Nom commun | Path OSC |
|--------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|
| Audio | MonoOvisir_Son | 0 | Son Lecteur Audio | /MonoOvisir/Audio/SonLecteurAudio |
| | MonoOvisir_Transposition | -100_10 0 0. | VitLec | /MonoOvisir/Audio/VitLec |
| | MonoOvisir_TranspositionHarmo | -100_10 0 0. | Pitch | /MonoOvisir/Audio/Pitch |
| | MonoOvisir_TranspositionDuree | -100_10 0 0. | Duree | /MonoOvisir/Audio/Duree |
| | MonoOvisir_TranspositionStart | 0_200 0. | Start | /MonoOvisir/Audio/Start |

| Onglet | Nom de variable | Valeurs | Nom commun | Path OSC |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|
| LFO start (page1) | MonoOvisir_FrequenceLFOStart | -150_20 0. 0. | Freq LFO Start | /MonoOvisir/LFO/Start/LFO/ Freq |
| | MonoOvisir_FormeLFOStart | 0_100 50. | LFO Start | /MonoOvisir/LFO/Start/LFO/ Forme |
| | MonoOvisir_GainLFOStart | 0_100 0. | Amp LFO Start | /MonoOvisir/LFO/Start/LFO/ Amp |
| | MonoOvisir_FrequenceRandStart | -150_20 0 0. | Freq Rand Start | /MonoOvisir/LFO/Start/Ran d/Freq |
| | MonoOvisir_GainRandStart | 0_100 0.. | Amp Rand Start | /MonoOvisir/LFO/Start/Ran d/Amp |
| LFO pitch (page3) | MonoOvisir_FrequenceLFOHarmo | -150_20 0. 0. | Freq LFO Harmo | /MonoOvisir/LFO/Harmo/LF O/Freq |
| | MonoOvisir_FormeLFOHarmo | 0_100 50. | LFO Harmo | /MonoOvisir/LFO/Harmo/LF O/Forme |
| | MonoOvisir_GainLFOHarmo | 0_100 0. | Amp LFO Harmo | /MonoOvisir/LFO/Harmo/LF O/Amp |
| | MonoOvisir_FrequenceRandHarmo | -150_20 0 0. | Freq Rand Harmo | /MonoOvisir/LFO/Harmo/Ra nd/Freq |
| | MonoOvisir_GainRandHarmo | 0_100 0.. | Amp Rand Harmo | /MonoOvisir/LFO/Harmo/Ra nd/Amp |
| LFO durée (page2) | MonoOvisir_FrequenceLFODuree | -150_20 0. 0. | Freq LFO Duree | /MonoOvisir/LFO/Duree/LF O/Freq |
| | MonoOvisir_FormeLFODuree | 0_100 50. | LFO Duree | /MonoOvisir/LFO/Duree/LF O/Forme |
| | MonoOvisir_GainLFODuree | 0_100 0. | Amp LFO Duree | /MonoOvisir/LFO/Duree/LF O/Amp |
| | MonoOvisir_FrequenceRandDuree | -150_20 0 0. | Freq Rand Duree | /MonoOvisir/LFO/Duree/Ra nd/Freq |
| | MonoOvisir_GainRandDuree | 0_100 0.. | Amp Rand Duree | /MonoOvisir/LFO/Duree/Ra nd/Amp |
| LFO vitesse de lecture (page4) | MonoOvisir_FrequenceLFO | -150_20 0. 0. | Freq LFO | /MonoOvisir/LFO/VitLec/LF O/Freq |
| | MonoOvisir_FormeLFO | 0_100 50. | LFO | /MonoOvisir/LFO/VitLec/LF O/Forme |

| | | | | |
|--|--------------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|
| | MonoOvisir_GainLFO | 0_100 0. | Amp LFO | /MonoOvisir/LFO/VitLec/LFO/Amp |
| | MonoOvisir_FrequenceRand | -150_20 0 0. | Freq Rand | /MonoOvisir/LFO/VitLec/Rand/Freq |
| | MonoOvisir_GainRand | 0_100 0.. | Amp Rand | /MonoOvisir/LFO/VitLec/Rand/Amp |

| Onglet | Nom de variable | Valeurs | Nom commun | Path OSC |
|-----------|---------------------------|---------------|-----------------------|---|
| Enveloppe | MonoOvisir_DeclencheSonRM | 0_1 0 | Enveloppe | /MonoOvisir/Enveloppe/Trig |
| | MonoOvisir_GainEnveloppe | 0_1000 100 | Amplitude Generale | /MonoOvisir/Enveloppe/Am p/Globale |
| | onoOvisir_DureeEnveloppe | 0_1000 100 | Duree generale | /MonoOvisir/Enveloppe/Dur ee/Globale |
| | MonoOvisir_EnvDuree1RM | 0_10 1 | Duree 1 | /MonoOvisir/Enveloppe/Dur ee/1 |
| | MonoOvisir_EnvAmp1RM | -24_24 0 | Amplitude 1 | /MonoOvisir/Enveloppe/Am p/1 |
| | MonoOvisir_EnvDuree2RM | 0_10 0 | Duree 2 | /MonoOvisir/Enveloppe/Dur ee/2 |
| | MonoOvisir_EnvAmp2RM | -24_24 0 | Amplitude 2 | /MonoOvisir/Enveloppe/Am p/2 |
| | MonoOvisir_EnvDuree3RM | 0_10 0 | Duree 3 | /MonoOvisir/Enveloppe/Dur ee/3 |

| Onglet | Nom de variable | Valeurs | Nom commun | Path OSC |
|-----------------|----------------------|-----------|----------------------|---|
| CouleurPosition | MonoOvisir_Rouge | 0_255 255 | Rouge | /MonoOvisir/CouleurPosition/R |
| | MonoOvisir_Vert | 0_255 255 | Vert | /MonoOvisir/CouleurPosition/V |
| | MonoOvisir_Bleu | 0_255 255 | Bleu | /MonoOvisir/CouleurPosition/B |
| | MonoOvisir_Intensité | 0_1 1 | Intensité | /MonoOvisir/CouleurPosition/Intensite |
| | MonoOvisir_Image | 0 | Image | /MonoOvisir/CouleurPosition/Image |
| | MonoOvisir_PositionX | -2_2 0 | Gauche / Droite | /MonoOvisir/CouleurPosition/GaucheDroite |
| | MonoOvisir_PositionY | -2_2 0 | Haut / Bas | /MonoOvisir/CouleurPosition/HautBas |
| | MonoOvisir_PositionZ | 0_1 0 | Avant / Arriere | /MonoOvisir/CouleurPosition/AvantArriere |
| | MonoOvisir_TailleX | 0_1 0.8 | Taille Horizontale | /MonoOvisir/CouleurPosition/TailleHorizontale |
| | MonoOvisir_TailleY | 0_1 0.37 | Taille Verticale | /MonoOvisir/CouleurPosition/TailleVerticale |
| | MonoOvisir_RotationX | 0_360 0 | Rotation Horizontale | /MonoOvisir/CouleurPosition/RotationHorizontale |
| | MonoOvisir_RotationY | 0_360 0 | Rotation Verticale | /MonoOvisir/CouleurPosition/RotationVerticale |

| | | | | |
|--|----------------------|---------|---------------------|--|
| | MonoOvisir_RotationZ | 0_360 0 | Rotation Circulaire | /MonoOvisir/Co uleurPosition/R otationCirculaire |
|--|----------------------|---------|---------------------|--|

| Onglet | Nom de variable | Valeurs | Nom commun | Path OSC |
|----------|----------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------|
| Feedback | MonoOvisir_EraseColorAlpha | | Niveau | /MonoOvisir/Feedback/Niveau |
| | MonoOvisir_FeedbackOffsetX | | Gauche/Droite | /MonoOvisir/Feedback/Gauche Droite |
| | MonoOvisir_FeedbackOffsetY | | Haut/Bas | /MonoOvisir/Feedback/HautBass |
| | MonoOvisir_Theta | | Rotation | /MonoOvisir/Feedback/Rotation |
| | MonoOvisir_FeedbackZoomY | | Zoom Vertical | /MonoOvisir/Feedback/ZoomVertical |
| | MonoOvisir_FeedbackZoomX | | Zoom Horizontal | /MonoOvisir/Feedback/ZoomHorizontal |
| | MonoOvisir_ScaleR | | Rouge | /MonoOvisir/Feedback/R |
| | MonoOvisir_ScaleV | | Vert | /MonoOvisir/Feedback/V |
| | MonoOvisir_ScaleB | | Bleu | /MonoOvisir/Feedback/B |

| Onglet | Nom de variable | Valeurs | Nom commun | Path OSC |
|--------|-------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------|
| GUI | MonoOvisir_PlayPause | 0_1 0 | Play | /MonoOvisir/GUI/Play |
| | MonoOvisir_DeclencheSon | bang | Play Again | /MonoOvisir/GUI/PlayAgain |
| | MonoOvisir_SensLecture | 0_1 0 | Sens de Lecture | /MonoOvisir/GUI/SensLecture |
| | MonoOvisir_Volume | 0_155 127 | Volume | /MonoOvisir/GUI/Volume |

| Onglet | Nom de variable | Valeurs | Nom commun | Path OSC |
|--------|-----------------------|------------|--------------|-------------------------|
| Tempo | MonoOvisir_TempoCtl | 0.5_240 60 | Tempo | /MonoOvisir/Tempo |
| | MonoOvisir_MetroOnOff | 0_1 1 | Tempo On/Off | /MonoOvisir/Tempo/OnOff |

| Onglet | Nom de variable | Valeurs | Nom commun | Path OSC |
|----------|--------------------------------------|---------|---------------|-----------------------------------|
| Mémoires | MonoOvisir_CelIDisplay_Memory | 0_... 0 | Memoire | /MonoOvisir/Memoire/Memoire |
| | MonoOvisir_CelIDisplay_Interpolation | 0_... 0 | Interpolation | /MonoOvisir/Memoire/Interpolation |

| Onglet | Nom de variable | Valeurs | Nom commun | Path OSC |
|--------|----------------------------|---------------|-------------------------------|---|
| Reste | MonoOvisir_PortamentoStart | -100_100 -12 | Portamento Debut de Lecture | /MonoOvisir/Reste/Portamento DebutLecture |
| | MonoOvisir_PortamentoDuree | -100_100 -12 | Portamento Duree | /MonoOvisir/Reste/Portamento Duree |
| | MonoOvisir_PortamentoHarmo | -100_100 -12 | Portamento Hauteur | /MonoOvisir/Reste/Portamento Hauteur |
| | MonoOvisir_Portamento | -100_100 -12 | Portamento Vitesse de Lecture | /MonoOvisir/Reste/Portamento VitLec |
| | MonoOvisir_Fragment | 0_1000000 100 | Duree Grain | /MonoOvisir/Reste/DureeGrain |
| | MonoOvisir_ConvSpeedStart | 0_100 50 | Rephasage Debut de Lecture | /MonoOvisir/Reste/Rephasage DebutLecture |

| | | | | |
|--|------------------------------|------------|------------------------------|--|
| | MonoOvisir_ConvSpeedDuree | 0_100 50 | Rephasage Duree | /MonoOvisir/Re ste/Rephasage Duree |
| | MonoOvisir_ConvSpeed | 0_100 50 | Rephasage Vitesse de Lecture | /MonoOvisir/Re ste/Rephasage VitLec |
| | MonoOvisir_ConvSpeedHarmo | 0_100 50 | Rephasage Hauteur | /MonoOvisir/Re ste/Rephasage Hauteur |
| | MonoOvisir_TempoControlOnOff | 0_1 0 | Duree On/Off | /MonoOvisir/Re ste/DureeOnOff |
| | MonoOvisir_ModulTempo | -100_100 0 | Gain Tempo | /MonoOvisir/Re ste/GainTempo |