

Family	Onglet	Paramètre	Valeurs			Nom dans l'Application	OSC
			Min	Max	Défaut		
GUI	Acceuil	MonoDJ_Volume	0.	155.	127.	Volume	/MonoDJ/GUI/Volume
GUI	Acceuil	MonoDJ_MicOn	0	1	0	Micro	/MonoDJ/GUI/Mic
GUI	Onglet 4	MonoDJ_PyraX	0.	127.	64.	Pyramide	/MonoDJ/GUI/Pyramide/X
GUI	Onglet 4	MonoDJ_PyraY	0.	127.	64.	Pyramide	/MonoDJ/GUI/Pyramide/Y
Platine	Onglet 2	MonoDJ_Platine_Loop_Start	0.	100.	0	PLATINE - Start (%)	/MonoDJ/Platine/Loop_Start
Platine	Onglet 2	MonoDJ_Platine_Loop_Amount	0.	100.	100.	PLATINE - Loop (%)	/MonoDJ/Platine/Loop_Amount
Platine	Acceuil	MonoDJ_Platine_Speed	1	6	3	Vitesse	/MonoDJ/Platine/Vitesse
Platine	Acceuil	MonoDJ_Platine_Replay	NONE	bang	NONE	Replay	/MonoDJ/Platine/Replay
Platine	Acceuil	MonoDJ_Platine_Reverse	0	1	0	Reverse	/MonoDJ/Platine/Reverse
Platine	Acceuil	MonoDJ_Platine_PlayPause	0	1	0	Platine Play	/MonoDJ/Platine/PlayPause
Platine	Acceuil	MonoDJ_Platine_Sound_index	0	[nb_de_son]	0	Platine Son	/MonoDJ/Platine/Son
Platine	Acceuil	MonoDJ_Platine_Sound	[nom_son]	NONE	NONE	Platine Son	/MonoDJ/Platine/Son/name
Lecteur Audio	Onglet 2	MonoDJ_Player_Speed	-36.	36.	0.	LECTEUR AUDIO - Vitesse	/MonoDJ/Player/Speed
Lecteur Audio	Onglet 2	MonoDJ_Player_Loop_Start	0.	100.	0.	LECTEUR AUDIO - Start (%)	/MonoDJ/Player/Loop_Start
Lecteur Audio	Onglet 2	MonoDJ_Player_Loop_Amount	0.	100.	100.	LECTEUR AUDIO - Loop (%)	/MonoDJ/Player/Loop_Amount
Lecteur Audio	Onglet 2	MonoDJ_Player_TimeStretch	0	1	1	LECTEUR AUDIO - TimeStretch	/MonoDJ/Player/Stretch
Lecteur Audio	Onglet 2	MonoDJ_Player_Pitch	-36.	36.	0.	LECTEUR AUDIO - Pitch	/MonoDJ/Player/Pitch
Lecteur Audio	Onglet 2	MonoDJ_Player_Reverse	0	1	0	LECTEUR AUDIO - Reverse	/MonoDJ/Player/Reverse
Lecteur Audio	Acceuil	MonoDJ_Player_PlayPause	0	1	0	Lecteur Audio Play	/MonoDJ/Player/PlayPause
Lecteur Audio	Onglet 2	MonoDJ_Player_Sound_index	0	[nb_de_son]	0	Lecteur Audio Son	/MonoDJ/Player/Son
Lecteur Audio	Onglet 2	MonoDJ_Player_Sound	[nom_son]	NONE	NONE	Lecteur Audio Son	/MonoDJ/Player/Son/name
Mémoires	Acceuil	MonoDJ_Memory_Menu_index	0	[nb_de_memoire]	0	Mémoire	/MonoDJ/Memoire/Memoire
Mémoires	Acceuil	MonoDJ_Memory_Menu	[nom_memoire]	NONE	NONE	Mémoire	/MonoDJ/Memoire/Memoire/name
Mémoires	Acceuil	MonoDJ_Interpolation_Menu_index	0	[nb_d'interpolation]	0	Interpolation	/MonoDJ/Memoire/Interpolation
Mémoires	Acceuil	MonoDJ_Interpolation_Menu	[nom_inter.]	NONE	NONE	Interpolation	/MonoDJ/Memoire/Interpolation/name
Family 1	Onglet 1	MonoDJ_Mic_Level	0.	100.	75.	Volume Micro	/MonoDJ/InOut/Mic
Family 1	Onglet 1	MonoDJ_VolIn	0.	150.	0.	Volume entrée effet	/MonoDJ/InOut/EffectIn
Family 1	Onglet 1	MonoDJ_DryWet	0.	50.	25.	Dry / Wet	/MonoDJ/InOut/DryWet
Family 1	Onglet 1	MonoDJ_VolFeedback	0.	120.	85.	Réinjection	/MonoDJ/InOut/Feedback
Family 1	Onglet 1	MonoDJ_VolFeedbackCross	0.	120.	0.	Réinjection Croisée	/MonoDJ/InOut/FeedbackCross
Family 1	Onglet 1	MonoDJ_Player_Level	0.	100.	75.	Volume lecteur audio	/MonoDJ/InOut/Player
Family 3	Onglet 3	MonoDJ_Del_L	-48.	48.	0.	Echo Gauche	/MonoDJ/Del/L/Del
Family 3	Onglet 3	MonoDJ_FreqRandDel_L	-60.	60.	0.	Freq rand Echo Gauche	/MonoDJ/Del/L/FreqRandDel
Family 3	Onglet 3	MonoDJ_GainRandDel_L	0.	100.	0.	Amp rand Echo Gauche	/MonoDJ/Del/L/GainRandDel
Family 3	Onglet 3	MonoDJ_FreqLFODel_L	-60.	60.	0.	Freq LFO Echo Gauche	/MonoDJ/Del/L/FreqLFODel
Family 3	Onglet 3	MonoDJ_GainLFODel_L	0.	100.	0.	Amp LFO Echo Gauche	/MonoDJ/Del/L/GainLFODel
Family 3	Onglet 3	MonoDJ_Del_R	-48.	48.	0.	Echo Droit	/MonoDJ/Del/R/Del
Family 3	Onglet 3	MonoDJ_FreqRandDel_R	-60.	60.	0.	Freq rand Echo Droit	/MonoDJ/Del/R/FreqRandDel
Family 3	Onglet 3	MonoDJ_GainRandDel_R	0.	100.	0.	Amp rand Echo Droit	/MonoDJ/Del/R/GainRandDel
Family 3	Onglet 3	MonoDJ_FreqLFODel_R	-60.	60.	0.	Freq LFO Echo Droit	/MonoDJ/Del/R/FreqLFODel
Family 3	Onglet 3	MonoDJ_GainLFODel_R	0.	100.	0.	Amp LFO Echo Droit	/MonoDJ/Del/R/GainLFODel
Family 4	Onglet 4	MonoDJ_Pitch_L	-48.	48.	0.	Hauteur Gauche	/MonoDJ/Pitch/L/Pitch
Family 4	Onglet 4	MonoDJ_FreqRandPit_L	-60.	60.	0.	Fréquence rand Hauteur Gauche	/MonoDJ/Pitch/L/FreqRandPit
Family 4	Onglet 4	MonoDJ_GainRandPit_L	0.	100.	0.	Amp rand Hauteur Gauche	/MonoDJ/Pitch/L/GainRandPit
Family 4	Onglet 4	MonoDJ_FreqLFOPit_L	-60.	60.	0.	Fréquence LFO Hauteur Gauche	/MonoDJ/Pitch/L/FreqLFOPit
Family 4	Onglet 4	MonoDJ_GainLFOPit_L	0.	100.	0.	Amp LFO Hauteur Gauche	/MonoDJ/Pitch/L/GainLFOPit

