

Family	Onglet	Paramètre	Valeurs			Nom dans l'Application	OSC
			Min	Max	Défaut		
GUI	Accueil	MonoOvisir_Volume	0.	155.	127.	Volume	/MonoOvisir/GUI/Volume
GUI	Accueil	MonoOvisir_SensLecture	0	1	0	Sens de lecture	/MonoOvisir/GUI/SensLecture
GUI	Accueil	MonoOvisir_DeclencheSon	NONE	bang	NONE	Début du son	/MonoOvisir/GUI/PlayAgain
GUI	Accueil	MonoOvisir_PlayPause	NONE	bang	NONE	Play Pause	/MonoOvisir/GUI/Play
Family_1	Audio	MonoOvisir_Son	[nom_son]	NONE	NONE	(menu son)	/MonoOvisir/Audio/SonLecteurAudio/name
Family_1	Audio	MonoOvisir_Son_index	0	[nb_de_son]	0	(menu son)	/MonoOvisir/Audio/SonLecteurAudio
Family_1	Audio	MonoOvisir_Transposition	-100.	100.	0.	Vitesse de Lecture	/MonoOvisir/Audio/VitLec
Family_1	Audio	MonoOvisir_TranspositionHarmo	-100.	100.	0.	Pitch	/MonoOvisir/Audio/Pitch
Family_1	Audio	MonoOvisir_TranspositionDuree	-100.	100.	0.	Duree	/MonoOvisir/Audio/Duree
Family_1	Audio	MonoOvisir_TranspositionStart	0.	200.	0.	Start	/MonoOvisir/Audio/Start
Family_2	LFO - START	MonoOvisir_FrequenceLFOStart	-150.	200.	24.	Freq LFO Start	/MonoOvisir/LFO/Start/LFO/Freq
Family_2	LFO - START	MonoOvisir_FormeLFOStart	0.	100.	50.	Forme LFO Start	/MonoOvisir/LFO/Start/LFO/Forme
Family_2	LFO - START	MonoOvisir_GainLFOStart	0.	48.	0.	Amp LFO Start	/MonoOvisir/LFO/Start/LFO/Amp
Family_2	LFO - START	MonoOvisir_FrequenceRandStart	-150.	200.	0.	Freq rand Start	/MonoOvisir/LFO/Start/Rand/Freq
Family_2	LFO - START	MonoOvisir_GainRandStart	0.	48.	0.	Amp rand Start	/MonoOvisir/LFO/Start/Rand/Amp
Family_2	LFO - DUREE	MonoOvisir_FrequenceLFODuree	-150.	200.	24.	Freq LFO Duree	/MonoOvisir/LFO/Duree/LFO/Freq
Family_2	LFO - DUREE	MonoOvisir_FormeLFODuree	0.	100.	50.	Forme LFO Duree	/MonoOvisir/LFO/Duree/LFO/Forme
Family_2	LFO - DUREE	MonoOvisir_GainLFODuree	0.	48.	0.	Amp LFO Duree	/MonoOvisir/LFO/Duree/LFO/Amp
Family_2	LFO - DUREE	MonoOvisir_FrequenceRandDuree	-150.	200.	0.	Freq rand Duree	/MonoOvisir/LFO/Duree/Rand/Freq
Family_2	LFO - DUREE	MonoOvisir_GainRandDuree	0.	48.	0.	Amp rand Duree	/MonoOvisir/LFO/Duree/Rand/Amp
Family_2	LFO - HAUTEUR	MonoOvisir_FrequenceLFOHauteur	-150.	200.	24.	Freq LFO Hauteur	/MonoOvisir/LFO/Hauteur/LFO/Freq
Family_2	LFO - HAUTEUR	MonoOvisir_FormeLFOHauteur	0.	100.	50.	Forme LFO Hauteur	/MonoOvisir/LFO/Hauteur/LFO/Forme
Family_2	LFO - HAUTEUR	MonoOvisir_GainLFOHauteur	0.	48.	0.	Amp LFO Hauteur	/MonoOvisir/LFO/Hauteur/LFO/Amp
Family_2	LFO - HAUTEUR	MonoOvisir_FrequenceRandHauteur	-150.	200.	0.	Freq rand Hauteur	/MonoOvisir/LFO/Hauteur/Rand/Freq
Family_2	LFO - HAUTEUR	MonoOvisir_GainRandHauteur	0.	48.	0.	Amp rand Hauteur	/MonoOvisir/LFO/Hauteur/Rand/Amp
Family_2	LFO - VITESSE	MonoOvisir_FrequenceLFOHauteur	-150.	200.	24.	Freq LFO Hauteur	/MonoOvisir/LFO/Hauteur/LFO/Freq
Family_2	LFO - VITESSE	MonoOvisir_FormeLFOHauteur	0.	100.	50.	Forme LFO Hauteur	/MonoOvisir/LFO/Hauteur/LFO/Forme
Family_2	LFO - VITESSE	MonoOvisir_GainLFOHauteur	0.	48.	0.	Amp LFO Hauteur	/MonoOvisir/LFO/Hauteur/LFO/Amp
Family_2	LFO - VITESSE	MonoOvisir_FrequenceRandHauteur	-150.	200.	0.	Freq rand Hauteur	/MonoOvisir/LFO/Hauteur/Rand/Freq
Family_2	LFO - VITESSE	MonoOvisir_GainRandHauteur	0.	48.	0.	Amp rand Hauteur	/MonoOvisir/LFO/Hauteur/Rand/Amp
Family_3	Enveloppe	MonoOvisir_DeclencheSonRM	0	1	0	Enveloppe	/MonoOvisir/Enveloppe/Trig
Family_3	Enveloppe	MonoOvisir_GainEnveloppeRM	0.	1000.	100.	Amplitude Générale	/MonoOvisir/Enveloppe/Amp/Globale
Family_3	Enveloppe	MonoOvisir_EnvAmp1RM	-24.	24.	12.	Amplitude 1	/MonoOvisir/Enveloppe/Amp/1
Family_3	Enveloppe	MonoOvisir_EnvAmp2RM	-24.	24.	-12	Amplitude 2	/MonoOvisir/Enveloppe/Amp/2
Family_3	Enveloppe	MonoOvisir_DureeEnveloppeRM	0.	1000.	100.	Durée Générale	/MonoOvisir/Enveloppe/Duree/Globale
Family_3	Enveloppe	MonoOvisir_EnvDuree1RM	0.	10.	0.5	Durée 1	/MonoOvisir/Enveloppe/Duree/1
Family_3	Enveloppe	MonoOvisir_EnvDuree2RM	0.	10.	2.	Durée 2	/MonoOvisir/Enveloppe/Duree/2
Family_3	Enveloppe	MonoOvisir_EnvDuree3RM	0.	10.	3.	Durée 3	/MonoOvisir/Enveloppe/Duree/3
Family_4	Couleur / Position	MonoOvisir_Rouge	0.	255.	255.	Rouge	/MonoOvisir/CouleurPosition/R
Family_4	Couleur / Position	MonoOvisir_Vert	0.	255.	255.	Vert	/MonoOvisir/CouleurPosition/V
Family_4	Couleur / Position	MonoOvisir_Bleu	0.	255.	255.	Bleu	/MonoOvisir/CouleurPosition/B
Family_4	Couleur / Position	MonoOvisir_Intensite	0.	1.	1.	Intensité	/MonoOvisir/CouleurPosition/Intensite
Family_4	Couleur / Position	MonoOvisir_Image	[nom_image]	NONE	NONE	(menu image)	/MonoOvisir/CouleurPosition/Image/name
Family_4	Couleur / Position	MonoOvisir_Image_index	0	[nb_d_image]	0	(menu image)	/MonoOvisir/CouleurPosition/Image
Family_4	Couleur / Position	MonoOvisir_PositionX	-2.	2.	0.	Gauche / Droite	/MonoOvisir/CouleurPosition/GaucheDroite
Family_4	Couleur / Position	MonoOvisir_PositionY	-2.	2.	0.	Haut / Bas	/MonoOvisir/CouleurPosition/HautBas
Family_4	Couleur / Position	MonoOvisir_PositionZ	-2.	2.	0.	Avant / Arrière	/MonoOvisir/CouleurPosition/AvantArriere
Family_4	Couleur / Position	MonoOvisir_TailleX	0.	2.	0.7	Taille horizontale	/MonoOvisir/CouleurPosition/TailleHorizontale

Family	Onglet	Paramètre	Valeurs			Nom dans l'Application	OSC
			Min	Max	Défaut		
Family_4	Couleur / Position	MonoOvisir_TailleY	0.	2.	0.7	Taille verticale	/MonoOvisir/CouleurPosition/TailleVerticale
Family_4	Couleur / Position	MonoOvisir_RotationX	-360.	360.	0.	Rotation Horizontale	/MonoOvisir/CouleurPosition/RotationHorizontale
Family_4	Couleur / Position	MonoOvisir_RotationY	-360.	360.	0.	Rotation verticale	/MonoOvisir/CouleurPosition/RotationVerticale
Family_4	Couleur / Position	MonoOvisir_RotationZ	-360.	360.	0.	Rotation circulaire	/MonoOvisir/CouleurPosition/RotationCirculaire
Family_5	Feedback	MonoOvisir_EraseColorAlpha	0.	1.	0.5053	Niveau	/MonoOvisir/Feedback/Niveau
Family_5	Feedback	MonoOvisir_FeedbackOffsetX	-100.	100.	0.	Gauche / Droite	/MonoOvisir/Feedback/GaucheDroite
Family_5	Feedback	MonoOvisir_FeedbackOffsetY	-100.	100.	0.	Haut / Bas	/MonoOvisir/Feedback/HautBas
Family_5	Feedback	MonoOvisir_Theta	-180.	180.	0.	Rotation	/MonoOvisir/Feedback/Rotation
Family_5	Feedback	MonoOvisir_FeedbackZoomY	-5.	5.	1.	Zoom Vertical	/MonoOvisir/Feedback/ZoomVertical
Family_5	Feedback	MonoOvisir_FeedbackZoomX	-5.	5.	1.	Zoom Horizontal	/MonoOvisir/Feedback/ZoomHorizontal
Family_5	Feedback	MonoOvisir_ScaleR	1.	1.1	1.	Rouge	/MonoOvisir/Feedback/R
Family_5	Feedback	MonoOvisir_ScaleV	1.	1.1	1.	Vert	/MonoOvisir/Feedback/V
Family_5	Feedback	MonoOvisir_ScaleB	1.	1.1	1.	Bleu	/MonoOvisir/Feedback/B
Family_6	GUI	MonoOvisir_MetroOnOff	0	1	1	Tempo	/MonoOvisir/Tempo/OnOff
Family_6	GUI	MonoOvisir_TempoCtl	bang	NONE	NONE	Tempo	/MonoOvisir/Tempo/
Misc	Config. Avancée	MonoOvisir_PortamentoStart	-100.	100.	48.	Portamento Début de Lecture	/MonoOvisir/Reste/PortamentoDebutLecture
Misc	Config. Avancée	MonoOvisir_PortamentoDuree	-100.	100.	24.	Portamento Durée	/MonoOvisir/Reste/PortamentoDuree
Misc	Config. Avancée	MonoOvisir_PortamentoHarmo	-100.	100.	24.	Portamento Hauteur	/MonoOvisir/Reste/PortamentoHauteur
Misc	Config. Avancée	MonoOvisir_Portamento	-100.	100.	24.	Portamento Vitesse de lecture	/MonoOvisir/Reste/PortamentoVitLec
Misc	Config. Avancée	MonoOvisir_Fragment	0.	10000.	100.	Durée du Grain	/MonoOvisir/Reste/DureeGrain
Misc	Config. Avancée	MonoOvisir_ConvSpeedStart	0.	100.	50.	Rephasage Début Lecture	/MonoOvisir/Reste/RephasageDebutLecture
Misc	Config. Avancée	MonoOvisir_ConvSpeedDuree	0.	100.	50.	Rephasage Duree	/MonoOvisir/Reste/RephasageDuree
Misc	Config. Avancée	MonoOvisir_ConvSpeed	0.	100.	50.	Rephasage Vitesse lecture	/MonoOvisir/Reste/RephasageVitLec
Misc	Config. Avancée	MonoOvisir_ConvSpeedHarmo	0.	100.	50.	Rephasage Hauteur	/MonoOvisir/Reste/RephasageHauteur
Misc	Config. Avancée	MonoOvisir_DureeOnOff	0	1	1	Durée On Off	/MonoOvisir/Reste/DureeOnOff
Misc	Config. Avancée	MonoOvisir_ModulTempo	-100.	100.	0.	Gain Tempo	/MonoOvisir/Reste/GainTempo
Mémoires	GUI	MonoOvisir_Memory_Menu_index	0	[nb_de_memoire]	0	(menu mémoire)	/MonoOvisir/Memoire/Memoire
Mémoires	GUI	MonoOvisir_Memory_Menu	[nom_memoire]	NONE	NONE	(menu mémoire)	/MonoOvisir/Memoire/Memoire/name
Mémoires	GUI	MonoOvisir_Interpolation_Menu_index	0	[nb_d'interpolation]	0	(menu interpolation)	/MonoOvisir/Memoire/Interpolation
Mémoires	GUI	MonoOvisir_Interpolation_Menu	[nom_inter.]	NONE	NONE	(menu interpolation)	/MonoOvisir/Memoire/Interpolation/name